



# MINICAM24

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Мини проектор YG-300



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ.....</b>	<b>3</b>
<b>КОМПЛЕКТАЦИЯ.....</b>	<b>3</b>
<b>ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА .....</b>	<b>3</b>
<b>ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ФОРМАТЫ МУЛЬТИМЕДИА .....</b>	<b>4</b>
<b>РАЗРЕШЕНИЕ ФАЙЛОВ.....</b>	<b>4</b>
Для настройки изображения, вы можете установить следующие параметры: .....	5

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Назначение: домашний LED проектор
- Интерфейс: аудио разъем 3.5 мм, HDMI, слот для карты TF, USB
- Источник питания: 12 В
- Встроенный динамик
- Тип дисплея: ЖК
- Собственное разрешение: 320\*240
- Яркость: 400 — 600 Лм
- Поддерживаемое разрешение: 1920\*1080
- Оптимальное проекционное расстояние: 1.8 м
- Форматы видео: MP4, RMVB, AVI, RM, MKV и др
- Форматы изображения: JPEG, PNG, BMP
- Срок работы лампы: более 30 000 часов
- Размеры: 125\*85\*45 мм

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Проектор
- Пульт дистанционного управления
- Адаптер питания
- AV-кабель
- Инструкция

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

### 1. Включение и выключение

Нажмите кнопку на проекторе или пульте, чтобы включить проектор.

### 2. Фокусировка

Расположите проектор вертикально к проекционному экрану, используйте для регуляции колесико, пока вы не получите ясное изображение. Вы можете включить видео или просто войти в меню, чтобы проверить настройки фокуса.

### 3. Соединение

#### 3.1.Мультимедийное подключение.

3.1.1. Вставьте карту USB / SD в соответствующий порты.

3.1.2. Выберите источник мультимедийного сигнала. Нажмите на проекторе или пульте “>]”, чтобы выбрать соответствующий канал.

3.1.3. Выберите контент, который вам необходим на дисплее: Музыка, Кино, Текст или Фото.

3.1.4. Выберите файл, который вы хотите отобразить, нажмите на кнопку Play.

### 3.2. AV подключение

Используйте тройной кабель для подключения проектора, как показано на картинке и выберите источник сигнала AV.

### 3.3. HDMI подключение

3.3.1. В слот HDMI можно подключить компьютер и любое устройство с разъёмом HDMI. При подключении выберите источник сигнала HDMI.

## ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ФОРМАТЫ МУЛЬТИМЕДИА

Мультимедиа	Поддержка аудио	MP3 / WMA / OGG / AAC / FLAC / APE / WAV
	Поддержка фотографий	JPEG / BMP / PNG
	Поддержка Видео	3GP/AVI/MKV/FLV/ MOV/MP4/MPG/V OB / MPG/RMVB/RM
	Поддержка текста	TXT

## РАЗРЕШЕНИЕ ФАЙЛОВ

480p 576P, 720p, 1080p, 640x480, 800x600, 1024x768, 280x1024, 1280x720, 1440x900, 1920x1080, 1366x768, 1280x800, 440x960, 1600x1200, 1680x1050

3.4. Разъём 3.5 мм. для аудио подключения.

3.4.1. С помощью него можно подключить наушники или колонки.

4. Руководство по меню

4.1.1. Меню изображений

**Для настройки изображения, вы можете установить следующие параметры:**

Изображение (стандартный, мягкий, потребитель, динамический)

- Цветовая температура (холод, тепло, стандарт)
- Соотношение сторон (авто, 4:3, 16: 9 и пр.)

Шумоподавление (низкое, среднее, высокое) подменю

#### 4.1.2. Аудио подменю

Нажмите на значок штрихов и вы попадёте в главное меню, после нажмите , выберите аудио в подменю, нажмите и выберите нужный вам элемент, затем нажмите Ок. В аудио вы можете установить режим звука (музыка, кино, спорт, пользовательские настройки).

#### 4.1.3. Подменю времени

Нажмите на значок штрихов на пульте и попадёте в главное меню, затем нажмите , чтобы выбрать подменю время , нажмите и выберите нужный элемент, который вам нужно отрегулировать, затем нажмите кнопку Ок. Также в данной конфигурации можно установить язык или вернуть проектор к заводским настройкам.

#### 4.1.4. Настройка подменю

Нажмите клавишу на пульте ≡, затем нажмите и выберите подменю настройки, нажмите выберите нужный элемент, отрегулируйте и нажмите Ок.

### 5. Встроенный аккумулятор электропитания

Переключите кнопку под портом электропитания на "ВКЛ" – проектор будет заряжаться встроенным аккумулятором. В этом случае яркость проекции будет немного ниже. Появится символ батареи на экране проекции для указания оставшегося заряда. Полная зарядка проектора занимает около 3 часов.

## **Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**