



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Лазерный проектор / светомузыка StarDisco DMX120W

Функции

d001	d 001-d 512	Настройки адресов 512
SLoU	SLoU	Медленный режим
	FASt	Быстрый режим
	SrUn	Режим управления голосом. Регулировка чувствительности от 0 до 99
PAN	PAN	Вращение по оси X
	r PAN	Вращение по оси X в обратном направлении
TiL	TiL	Вращение по оси Y
	r TiL	Вращение по оси Y в обратном направлении
dIS	dIS	Показ по порядку
	r dIS	Показ в обратном направлении
r ES t	r ES t	Сброс системы
LoAd	LoAd	Сброс до заводских настроек
C xxx	C xxx	Отображение температуры

12 каналов

Канал	Функция	Описание
1	Горизонтальное управление	0-255
2	Тонкая настройка горизонтального движения	0-255
3	Вертикальное управление	0-255
4	Тонкая настройка вертикального движения	0-255
5	Скорость движения	0-255
6	Нацеливание	0-255
7	Стробоскоп	0-255
8	Цвет	
	0-127	Выбор оттенка
	128-255	Автоматическая смена цвета с медленной к быстрой

9	Узор	
	0-127	Фиксированный узор
	128-255	Автоматическая смена узора с медленной к быстрой
10	Используется призма	Отключено с 0-99 канала. С 100-127 включена. С 128-255 призма вращается от медленного к быстрому.
11	Автоматический режим	
	0-50	Каналы с другими ролями
	51-100	Движение в медленном ритме
	101-255	Режим резонаторного отверстия
12	reset	250-255 (5 секунд)

Характеристики

- Напряжение: 110–220 В переменного тока, 50–60 Гц.
- Мощность: 120 Вт
- Источник света: шарик белого света мощностью 120 Вт.
- Кол-во узоров: 8 шт,
- Кол-во цветов: 8 шт.
- Канал: 12 шт.
- Режим управления: голосовое управление, ведущий-ведомый, самостоятельный, DMX
- Поворот по оси X: 540°
- Поворот по оси Y: 180°
- Ручная фокусировка

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код камерой смартфона.



Приятного использования!